



- Regulace 0,01 % z rozsahu
- Režim konstantního proudu a konstantního napětí
- Malé zvlnění a šum
- Ochrana proti opačné polaritě a přetížení
- 3 1/2 digit - 0,5" LED
- Potenciometr s deseti otáčkami

Režim konstantního napětí (CV)		
Regulace výstupu	Bez zatížení	$\leq 0,01\% + 3 \text{ mV}$
	Do zátěže	$\leq 0,01\% + 5 \text{ mV} (< 10\text{A})$
		$\leq 0,02\% + 5 \text{ mV} (> 10\text{A})$
Zvlnění a šum	$\leq 2\text{mVrms}$ 5 Hz až 1 MHz	
Rychlost přechodu na nastavené hodnoty	$\leq 100 \text{ us}$ (50% zátěže, minimální proud 0,5A)	
Rozsah nastavení výstupu	regulovatelné od 0	
Režim konstantního proudu (CC)		
Regulace výstupu	Bez zatížení	$\leq 0,2\% + 3 \text{ mA}$
	Do zátěže	$\leq 0,2\% + 3 \text{ mV}$
Zvlnění	$\leq 5\text{mArms}$ ($\leq 20\text{A}$)	
	$\leq 20\text{mArms}$ ($\leq 50\text{V}$)	
	$\leq 100\text{mArms}$ ($\leq 100\text{A}$)	
Rozsah nastavení výstupu	regulovatelné od 0	
Měřicí přístroj		
Displej	2x 3 1/2 digit, 0,5" LED	
Přesnost	0,5% z měřené hodnoty + 2dig	
Izolační stav		
Kostra - výstupní terminál	100 MOhm nebo více (DC 1000V)	
Kostra - síť	100 MOhm nebo více (DC 1000V)	
Napájení	AC 240 (220) $\pm 10\%$, 50/60 Hz	
Příslušenství	Uživatelká návod, GTL-105 1x, GTL-104 1x ($\leq 10\text{A}$)	
Rozměry	430 x 178 x 572	

Model	Výkon	Výstupní napětí	Výstupní proud	Váha
GPR-6015HD	900 Watt	0 až 60 V	0 až 15 A	30 kg
GPR-25H30D	750 Watt	0 až 250 V	0 až 3 A	29,5 kg
GPR-60H15D	800 Watt	0 až 600 V	0 až 1,5 A	30,5 kg
GPR-100H05D	500 Watt	0 až 1000 V	0 až 0,5 A	28,5 kg